

PSSE MEDIA OPERATOR SP. Z O.O.

**KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI RUCHU I SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ**

Maj 2017

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU



Piotr Dziadul

KARTA AKTUALIZACJI

Karta aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSSE Media Operator

1. Data wejścia w życie aktualizacji: 30.05.2017r.
2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację: Ryszard Mehring
3. Przyczyna aktualizacji:

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSSE Media Operator (KA IRiESD) wynikają ze decyzji Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017 oraz Karty Aktualizacji IRiSED Energa Operatora nr 2/2017. Zmiany zawarte w niniejszej KA IRiESD dotyczą:

- a) zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego oraz
- b) zasad i wymagań dotyczących zakresu oraz sposobu pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed, w ramach świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego.

4. Numery punktów podlegających aktualizacji:

VIII. – Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi

IX. – Słownik Pojęć i Definicji

5. Nowe brzmienie punktów Instrukcji:

punkt	nowa lub zmieniona treść punktu
VIII.1.1. lit i	i) zasady współpracy dotyczące regulacyjnych usług systemowych w zakresie rezerwacji interwencyjnej.
VIII.14	ZASADY WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCE REGULACYJNYCH USŁUG SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE REZERWY INTERWENCYJNEJ
VIII.14.1	Zasady nadawania certyfikatów ORed
VIII.14.1.1.	ORed wykorzystywany do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP musi posiadać certyfikat dla ORed, uzyskany na zasadach określonych w niniejszym punkcie. Zasady certyfikowania ORed przyłączonych do sieci przesyłowej albo jednocześnie do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej określa IRiESP.
VIII.14.1.2.	Certyfikowaniu podlega ORed przyłączony do sieci dystrybucyjnej, dla którego przynajmniej jedno PPE przyłączone jest do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Dopuszcza się, aby ORed, poza PPE przyłączonym do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Posiadał również dodatkowo PPE przyłączone do sieci o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, o ile spełniają one wymagania określone w pkt. VIII.14.1.9. ppkt. 4) -5).

VIII.14.1.3	<p>ORed jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych i określony przez jedno lub kilka PPE, tworzących kompletny układ zasilania danego ORed pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej.</p>
VIII.14.1.4	<p>W przypadku, gdy układ zasilania ORed składa się z kilku PPE, wówczas ilość dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana przez OSP jako suma dostaw energii elektrycznej dla tych PPE.</p> <p>Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn będącego odbiorcą świadczącym usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP przyłączone są inne podmioty świadczące tę usługę. W tamki przypadku ilość dostaw energii elektrycznej dla ORed odbiorcy będącego OSDn jest pomniejszona przez OSP o sumę ilości dostaw energii elektrycznej dla ORed podmiotów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.</p>
VIII.14.1.5	<p>Certyfikat dla ORed jest wydawany przez ENERGA-OPERATOR SA jeśli ORed jest przyłączony wyłącznie do sieci ENERGA-OPERATOR SA lub do sieci ENERGA-OPERATOR SA i OSDn, którego sieć jest połączona z siecią ENERGA-OPERATOR SA.</p> <p>W przypadku, gdy ORed przyłączony jest wyłącznie do sieci PSSE Media Operator, Certyfikat ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed wystawianego przez ENERGA-OPERATORA SA, wystawia PSSE Media Operator, w oparciu o pozytywnie zweryfikowany wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed i przekazuje do ENERGA-OPERATOR SA, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. W ww. przypadku PSSE Media Operator przekazuje do ENERGA-OPERATOR SA również pełnomocnictwo zawierające umocowanie dla ENERGA-OPERATOR SA do rejestracji lub wygaszenia w systemie informatycznym OSP, dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, Certyfikatu dla ORed wystawionego przez PSSE Media Operator.</p> <p>Za datę wydania Certyfikatu dla ORed uznaje się datę jego rejestracji przez ENERGA-OPERATOR SA w powyższym systemie informatycznym OSP.</p> <p>Jeśli ORed jest przyłączony do sieci OSDn zlokalizowanej na obszarze sieci kilku OSDp, Certyfikat dla ORed wystawia OSDn i przekazuje do jednego upoważnionego przez siebie OSDp, na którego obszarze działania jest położony ORed, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania.</p>
VIII.14.1.6.	<p>Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ENERGA-OPERATOR SA – jeśli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, 1) PSSE Media Operator – jeśli ORed posiada wyłącznie PPE w sieci dystrybucyjnej PSSE Media Operator. <p>Jeśli ORed jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub OSDn, wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, składany jest odpowiednio dla miejsca przyłączenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.</p>
VIII.14.1.7.	<p>Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed określa OSP i publikuje na swojej stronie internetowej. Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed stosuje się również celem aktualizacji Certyfikatu dla ORed.</p>
VIII.14.1.8.	<p>Wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaką działa wnioskodawca, NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe, 2) dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaką działa Odbiorca w ORed, NIP lub Pesel), w przypadku wniosków składanych przez podmiot upoważniany przez Odbiorcę w ORed, 3) dane ORed (nazwa, adres lokalizacji),

	<p>4) wykaz unikalnych w skali kraju kodów PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie z kodyfikacją danego OSD, składających się na kompletny układ zasilania danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt. VIII.14.1.3,</p> <p>5) atrybut ORed (ORed O – obiekt odbiorczy, ORed OG – obiekt odbiorczy z generacją wewnętrzną),</p> <p>6) oświadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego upoważnionego:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez PSSE Media Operator do ENERGA-OPERATOR SA i ENERGA-OPERATOR SA do OSP (dotyczy ORed przyłączonych do sieci PSSE Media Operator), b) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza udostępnianie swoich zasobów odbiorczych upoważnionemu przez niego podmiotowi, który świadczy usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP), c) o spełnieniu warunków odbioru przez ORed energii elektrycznej netto w okresie 12 miesięcy, liczonych od dnia złożenia wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed (dotyczy ORed z generacją wewnętrzną), d) o kompletności układu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE, e) o poprawności danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, f) o przyjęciu zobowiązania do bieżącego informowania OSP, ENERGA-OPERATOR SA albo PSSE Media Operator w przypadku zmiany danych, o których mowa w pkt. VIII.14.1.8 ppkt 1)-5) , niezwłocznie po dacie zaistnienia zmiany, g) o tym, że Odbiorca w ORed pełni jednocześnie funkcję OSDn dla certyfikowanego ORed (dotyczy jedynie ORed będących jednocześnie OSDn), <p>7) pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, udzielone przez Odbiorcę w ORed (dotyczy jedynie wniosków składanych przez podmiot upoważniany przez odbiorcę w ORed).</p> <p>Odbiorca w ORed przyłączonym do sieci PSSE Media Operator lub upoważniony przez niego podmiot, składa do PSSE Media Operator wnioski o wydanie Certyfikatu dla ORed wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed). Wniosek składany jest na wskazany przez PSSE Media Operator adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej PSSE Media Operator.</p> <p>Na każde żądanie PSSE Media Operator, Odbiorca w ORed dostarczy do PSSE Media Operator w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poświadczoną przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.</p>
VIII.14.1.9	<p>Certyfikacja obejmuje weryfikację:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) kompletności wniosków o wydanie Certyfikatu dla ORede, 2) poprawności kodów PPE wskazanych we wnioskach o wydanie Certyfikatu dla ORed, 3) kompletności układu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie Certyfikatu do ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawcę PPE, 4) spełnienia, według stanu na dzień złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, przez układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w PPE wymagań technicznych określonych w IRiESD ENERGA-OPERATOR SA lub PSSE Media Operator, jak dla układów pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD będących odbiorcami, którzy korzystają z prawa wyboru sprzedawcy, 5) zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowych i ich przekazywania do OSP w trybie dobowym.

VIII.14.1.10	Brak potwierdzenia spełnienia przynajmniej jednego z warunków pokreślonych w pkt. VIII.14.1.9 skutkuje odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed przez ENERGA-OPERATOR SA albo PSSE Media Operator. W przypadku odrzucenia powyższego wniosku, odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo PSSE Media Operator niezwłocznie informuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia tego wniosku.
VIII.14.1.11	<p>W przypadku złożenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do PSSE Media Operator, PSSE Media Operator dokonuje weryfikacji, o której mowa w pkt. VIII.14.1.9., w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku i przekazuje Certyfikat dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA, celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. Przekazany do ENERGA-OPERATOR SA Certyfikat dla ORed oraz daty wydania Certyfikatu, które zostaną nadane automatycznie przez ww. system informatyczny OSP, podczas rejestracji certyfikatu.</p> <p>PSSE Media Operator przekazuje Certyfikat dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji PSSE Media Operator) wraz ze skanem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. VIII.14.1.5. Certyfikat przekazywany jest na wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA.</p> <p>Na każde żądanie ENERGA-OPERATOR SA, PSSE Media Operator dostarczy do ENERGA-OPERATOR SA w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginały certyfikatu i pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. VIII.14.1.5, albo kopii tych dokumentów poświadczonych przez upoważnionego przedstawiciela PSSE Media Operator.</p> <p>PSSE Media Operator odpowiada za dokonaną weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez ORed kryteriów dopuszczalności określonych w pkt. VIII.14.1.9</p>
VIII.14.1.12	<p>Wydanie Certyfikatu dla ORed następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku do ENERGA—OPERATOR SA albo PSSE Media Operator. W uzasadnionych przypadkach termin wydania Certyfikatu dla ORed może zostać wydłużony do 30 dni.</p> <p>W przypadku wystawienia certyfikatu dla ORed przez PSSE Media Operator, PSSE Media Operator przekazuje ten certyfikat do ENERGA-OPERATOR SA celem jego rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania, w terminie do 4 dnia roboczego przed ww. terminem wydania certyfikatu.</p>
VIII.14.1.13	Po pozytywnie zakończonym procesie weryfikacji, o którym mowa w pkt. VIII.14.1.9, ENERGA-OPERATOR SA albo ENERGA-OPERATOR SA upoważniony przez PSSE Media Operator, rejestruje Certyfikat dla ORed w dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP systemie informatycznym OSP, który podczas rejestracji automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny nr Certyfikatu dla ORed. Do czasu udostępniania ENERGA-OPERATOR SA systemu informatycznego OSP dedykowanego usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, wydanie Certyfikatu dla ORed, realizowane będzie z pominięciem tego systemu, bez nadawania unikalnego numeru certyfikatu i unikalnego identyfikatora ORed. Certyfikatowi dla ORed zostanie nadany numer uproszczony, zgodnie z zasadami przyjętymi przez ENERGA-OPERATOR SA.
VIII.14.1.14	<p>Certyfikat dla ORed zawiera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) numer certyfikatu i identyfikatora ORed, z zastrzeżeniem pkt. VIII.14.1.13, 2) lokalizację sieciową ORed, 3) dane ORed (nazwa, adres), 4) wykaz kodów PPE, 5) datę wydania Certyfikatu,

	<p>6) podmiot wydający Certyfikat dla ORed,</p> <p>7) atrybut ORed (ORed O – obiekt odbiorczy lub ORed OG – obiekt odbiorczy z generacją wewnętrzną),</p> <p>8) informację, czy Odbiorca w ORed jest OSDn.</p>
VIII.14.1.15	<p>W przypadku zmiany zakresu PPE (dodanie, usunięcie) tworzących kompletny układ zasilania ORed, Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wnioski o aktualizację Certyfikatu dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA albo PSSE Media Operator, do którego uprzednio złożył wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego ORed. Procedowanie wniosku o aktualizację Certyfikatu dla ORed odbywa się jak dla wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. Wygaszenie obowiązującego Certyfikatu dla ORed następuje po dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed. W przypadku zmiany pozostałych danych zawartych w certyfikacie, o których mowa w pkt. VIII.14.1.14, Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o aktualizację Certyfikatu dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA albo PSSE Media Operator, do którego uprzednio złożył wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego ORed. Aktualizacji Certyfikatu w powyższym zakresie powoduje wygaszenie obowiązującego Certyfikatu dla ORed i wydanie nowego certyfikatu dla tego ORed.</p>
VIII.14.1.16	<p>W przypadku, gdy ORed Przystanie spełniać kryteria dopuszczalności określone w pkt. VIII.14.1.9, Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot zgłasza powyższe do odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo PSSE Media Operator, do którego złożył wniosek o wydanie Certyfikatu dla danego ORed (PSSE Media Operator niezwłocznie przekazuje zweryfikowane zgłoszenie do ENERGA-OPERATOR SA).</p>
VIII.14.1.17	<p>Odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo ENERGA-OPERATOR SA upoważniony przez PSSE Media Operator, wygasza certyfikat dla oRed w przypadku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) o którym mowa w pkt. VIII.14.1.16, tj. gdy ORed przestanie spełniać kryteria dopuszczalności, 2) gdy odpowiednio ENERGA-OPERATOR SA albo PSSE Media Operator, pozyskają informacje wskazujące, że dany ORed nie spełnia kryteriów określonych w pkt. VIII.14.1.9; PSSE Media Operator przekazuje decyzję o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed do ENERGA-OPERATOR SA, który zarejestrował Certyfikat dla tego ORed w systemie informatycznym dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, 3) zaprzestania świadczenia usług dystrybucji Odbiorcy w ORed. <p>Za datę wygaszenia certyfikatu uznaje się datę wprowadzenia informacji w tym zakresie przez ENERGA-OPERATOR SA w ww. systemie informatycznym OSP. Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, że ORed nie spełnia kryteriów warunkujących świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i zaprzestaje się przekazywania danych pomiarowych dla danego ORed przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP.</p>
VIII.14.1.18	<p>Wniosek, o którym mowa w pkt. VIII.14.1.15, zgłoszenie, o którym mowa w pkt. VIII.14.1.16 oraz decyzja PSSE Media Operator, o której mowa w pkt. VIII.14.1.17 ppk. 2) składane są na wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA. ENERGA-OPERATOR SA przesyła Certyfikat dla ORed do Odbiorcy w ORed przyłączonego do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA albo PSSE Media Operator, który przekazał certyfikat do zarejestrowania albo informacje o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed. Certyfikat albo informacja o wygaszeniu przekazywana jest zwrotnie na adres poczty elektronicznej, z której ENERGA-OPERATOR SA otrzymał ten wniosek, zgłoszenie albo decyzje PSSE Media Operator.</p>
VIII.14.2	Zasady udostępniania danych pomiarowych ORed
VIII.14.2.1.	<p>Przekazywanie danych pomiarowych dla ORed realizowane jest na zasadach określonych w niniejszym punkcie, z uwzględnieniem zapisów rozdziału VIII.7.</p>

VIII.14.2.2.	Dane pomiarowe dotyczące ilości dostaw energii elektrycznej dla poszczególnych PPE są pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed uczestniczących w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Osp.
VIII.14.2.3.	Dane pomiarowe dotyczące ilości dostaw energii elektrycznej dla poszczególnych PPE, składających się na dany ORed, są przekazywane do OSP, po otrzymaniu przez ENERGA-OPERATOR SA od OSP informacji: 1) o podpisaniu umowy o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, 2) o wskazaniu przez podmiot świadczący usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, zbioru ORed, w oparciu o które podmiot ten świadczy tę usługę. ENERGA-OPERATOR SA po otrzymaniu od OSP powyższych informacji, dokonuje (w dobie n+4) zasilenia inicjalnego, w ramach którego zostają przekazane dane z PPE za okres ostatnich 30 dni. Po dokonaniu zasilnia inicjalnego, ENERGA-OPERATOR SA przekazuje dane pomiarowe dla Ored w trybach, określonych w pkt. VIII.14.2.7 – VIII.14.2.9 ENERGA-OPERATOR SA przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przyłączonego do sieci PSSE Media Operator, w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych od OSDn, w trybie i formie określonej w pkt. VIII.14.2.5
VIII.14.2.4.	W przypadku, gdy ORed jest przyłączony do więcej niż jednego OSD, ENERGA-OPERATOR SA przesyła dane pomiarowe, o których mowa w pkt. VIII.14.2.3, w zakresie PPE zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej, w tym dla PPE zlokalizowanych w sieci PSSE Media Operator.
VIII.14.2.5	PSSE Media Operator przekazuje do ENERGA-OPERATOR SA godzinowe dane pomiarowe dotyczące PPE przyłączonych do jego sieci tworzących ORed, w następującym zakresie: 1) dane pomiarowe dotyczące zasilenia inicjalnego, o którym mowa w pkt. VIII.14.2.3, w terminie 2 dni od otrzymania informacji od ENERGA-OPERATOR SA, 2) dane pomiarowe w trybie wstępnym (dla doby n), o którym mowa w pkt. VIII.14.2.7, w terminie do doby n+2, 3) dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla miesiąca m), o którym mowa w pkt. VIII.14.2.8, w terminie od 1 do 2 dnia miesiąca m+1, 4) dane pomiarowe w trybie korekt, o których mowa w pkt. VIII.14.2.9, za miesiąc m, w terminie od 1 do 2 dnia odpowiednio miesiąca m+2 lub m+4. PSSE Media Operator przekazuje do ENERGA-OPERATOR SA godzinowe dane pomiarowe w formie elektronicznej poprzez wskazany przez ENERGA-OPERATOR SA dedykowany serwer. Dane te są przekazywane wraz ze statusami (0 – dana poprawna, 1 – dana niepoprawna) dla każdego PPE, dla ilości energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z dokładnością do 1kWh. Dodatkowe szczegóły dotyczące standardu przekazywanych danych zostaną określone przez ENERGA-OPERATOR SA zgodnie ze standardem WIRE. Wymiana informacji i komunikatów dotyczących powyższych danych pomiarowych odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej/serwery określone w umowie, o której mowa w pkt. VIII.5.1.
VIII.14.2.6.	ENERGA-OPERATOR SA przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowe poprzez system WIRE. Dane te są przekazywane wraz ze statusami (0 – dana poprawna, 1 – dana niepoprawna) dla każdego PPE, dla ilości energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z dokładnością do 1kWh.
VIII.14.2.7.	Dane godzinowe dla doby n są przekazywane przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP w trybie wstępnym od doby n+1 do doby n+4.
VIII.14.2.8.	Do 5 dnia po zakończeniu miesiąca m, ENERGA-OPERATOR SA dokonuje ponownej weryfikacji przekazanych przez OSP danych pomiarowych ORed przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR SA i w razie konieczności przekazuje zweryfikowaną wersję tych danych w trybie podstawowym m+1. Weryfikacji danych pomiarowych ORed przyłączonych do sieci PSSE Media Operator dokonuje PSSE Media Operator i w razie konieczności przekazuje je do ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z pkt. VIII.14.2.5.

	<p>Dane pomiarowe są przekazywane przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP za miesiąc m od 1 do 5 dnia miesiąca m+1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje proces pozyskania danych w 5 dniu miesiąca m+1 poprzez wysłanie zapytania do ENERGA-OPERATOR SA o dane pomiarowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wysłane zapytanie, ENERGA-OPERATOR SA przekazuje wymagane dane pomiarowe tego samego dnia lub w dniu następnym. W przypadku nie przesłania danych przez ENERGA-OPERATOR SA w trybie podstawowym m+1, OSP do rozliczeń przyjmuje dane, o których mowa w pkt. VIII.14.2.7</p> <p>W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowe przekazywane przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP, jako zweryfikowane pod względem kompletności i poprawności, muszą posiadać status danych poprawnych.</p>
VIII.14.2.9.	<p>Dopuszcza się możliwość korygowania przekazanych przez ENERGA-OPERATOR SA do OSP danych pomiarowych.</p> <p>Okresem korygowania jest miesiąc m+2 i m+4 (tryb korekt). Dane są przekazywane za miesiąc m od 1 do 5 dnia miesiąca m+2 i m+4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje proces pozyskiwania danych 5 dnia miesiąca m+2 i m+4 poprzez wysłanie do ENERGA-OPERATOR SA zapytania o dane godzinowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wysłane zapytanie ENERGA-OPERATOR SA przekazuje dane pomiarowe tego samego dnia lub dnia następnego.</p> <p>Poza powyższym okresem, korekty dokonywane są na wniosek podmiotu realizującego usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, w trybie postępowania reklamacyjnego, zgodnie z IRiESP.</p>
VIII.14.2.10.	<p>Dane pomiarowe dotyczące ORed są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP wyłącznie przez OSP.</p>
<p>W rozdziale IX.1. OZNACZENIA SKRÓTÓW dodano nowy skrót:</p>	
ORed	<p>Certyfikowany Obiekt Redukcji uczestniczący w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP</p>
<p>W rozdziale IX.2. POJĘCIA I DEFINICJE dodano nowy zapis:</p>	
Odbiorca w ORed	<p>Podmiot będący stroną umowy o świadczenie usług przesyłania lub umowy regulującej zasady świadczenia usługi dystrybucyjnej w danym ORed.</p>